



Prenosna priključnica za računare PP/J 3×1,5mm. 5 m.-A

Broj utičnih mesta: 5

Maksimalna struja potrošača: 10A/250VAC 2000W

Naznačeni napon: 250VAC 50Hz

Maksimalni trajn napon: 250VAC 50Hz

Usaglašeno sa IEC 60884-1

Boja: Bela

Materijal: Plastika

Pakovanje: 12 komada

Ident. broj: 2/212-0187

Kategorija: Prenosna priključnica za računare

OPIS PROIZVODA

Program prenosnih priključnica sa prenaponskim filterima je deo našeg proizvodnog programa. Naše prenosne priključnice sa prenaponskom zaštitom namenjene su zaštiti računara, TV uređaja, DVD-a, muzičkih uređaja, satelitskih sistema od pojave naponskih pikova u električnim instalacijama, kao i telefonskim instalacijama. Atmosferska pražnjenja u neposrednoj blizini električnih i komunikacijskih vodova osnovni su razlog nastajanja naponskih pikova u instalacijama. Pojava naponskih pikova u instalacijama ima za posledicu mogućnost oštećenja potrošača povezanih na kućnu instalaciju. Zato je potrebno objekte obezbediti od ove pojave. Prenosne priključnice sa prenaponskom zaštitom samo su jedan krajnji i najmanji deo tog obezbeđenja. Ove prenosne priključnice ne mogu da budu pouzdana zaštita u slučaju da su jedine u instalaciji namenjene upijanju naponskih pikova. Zato je potrebno celokupnu elektroinstalaciju zaštititi od pojave naponskih pikova. Tehnoelektro-tim je razvio tri vrste prenosnih priključnica sa prenaponskom zaštitom i to:

1. Prenosna priključnica sa prenaponskom zaštitom i zaštitom za telefonski priključak
2. Prenosna priključnica sa prenaponskom zaštitom
3. Prenosna priključnica za računare

Ova gama prenosnih priključnica sa zaštitom sadrži zaštitu energetske napajanja uređaja, kao i zaštitu telefonske linije. U energetske delu zaštitom su pokrivena sva tri voda (faza, nula i uzemljenje). Da bi priključnica bila u funkciji potrebno je da bude priključena u utičnicu sa uzemljenjem. U protivnom zaštita od prenapona neće biti u funkciji i može doći do oštećenja same prenosne priključnice. Prilikom priključenja potrošača čija ukupna snaga prelazi 2000W aktiviraće se termo-magnetni prekidač na priključnici