

## • Vremensko rele impuls pauza VR-7

Napajanje: 250VAC

Izlaz: 1xU 16A/250VAC

Funkcija: takter sa podešivim impulsom odnosno pauzom (ili po zahtevu kupca)

Montaža na DIN-šinu

Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69

Ident. broj: 2/310-0010 Kategorija: Elektronski uređaji

### OPIS PROIZVODA

Program vremenskih releja je namenjen automatizaciji u industriji, energetici, transportu i drugim oblastima. Vremenska releta su neosetljiva na vibracije i položaj montaže, tako da mogu sa uspehom da se koriste u teškim radnim uslovima. Konstrui-sana su sa mikroprocesorom.

Vremenska baza je ostvarena internim RC oscilatorom. VR-7 je takter sa podešivim trajanjem impulsa odnosno pauze. Podešavanje trajanja impulsa odnosno pauze se vrši trimerima na čeonoj strani releja. Vremenski proces počinje uključivanjem napona napajanja. VR-7 se napaja naizmeničnim naponom 250V (kleme 1 i 3) ili nekim drugim naponom po zahtevu kupca. Ukoliko dođe do prekida napona napajanja, rele se resetuje i spremno je za ponovno dejstvo. Trajanje impulsa, trajanje pauze se radi po zahtevu kupca. Kontakti izlaznog releja 8A/250VAC su na klemama 4, 5 i 6. Vremensko rele VR-7 je koncipirano da je početak rada uvek sa impulsom.

