



## DAF-4 (asimetrija,redosled faza podnapon,nadnapon)

Napajanje: 440/250VAC

Izlaz: 1xU 8A/250VAC

Funkcija: podnapon, nadnapon, asimetrija i redosled faznih napona

Odziv: podešavanje trimerom 0.5-10s

Montaža na DIN-šinu

Dimenziije kućišta ŠxVxD: 19x89x69

Primena: Monitoring trofaznog napona

**Ident. broj:** 2/310-0061

**Kategorija:** Elektronski uređaji

### OPIS PROIZVODA

#### DAF-4

Je višefunkcionalni elektronski uređaj koji nadgleda trofazni napon. Poseduje 4 funkcije: podnapon, nadnapon, asimetrija i redosled. Svaku od ovih funkcija pojedinačno omogućujemo ili onemogućujemo 4-segmentnim kodnim prekidačem respektivno. DAF-4 će vršiti proveru one funkcije (jedne ili više) koja je dozvoljena kodnim prekidačem. Ukoliko je rezultat provere u granicama dozvoljenog crvena LED ne svetli a izlazni kontakti su uključeni. Crvena LED signalizira stanje alarma a zelena LED prisutnost napajanja. Ukoliko su sva 4 kodna prekidača u OFF stanju crvena LED svetli a izlazni kontakti su isključeni. DAF-4 neće trenutno reagovati na promenu stanja predhodnih funkcija. Trimerom T se podešava period u kome uređaj zanemaruje promenu. Time se ignorisu smetnje koje traju kraće od podešenog vremena T. Na klemama N, L1, L2, L3 (4,6,7,9) respektivno, povezuju se nula i 3 faze. Na klemama 1, 2, 3 su povezani izlazni kontakti relea.

