

DIGITALNI MULTIMETAR PM830B

- Skala prikaza: 2000 uzoraka
DC napon: 0,1 mV... 600 V, greška baze $\pm 0,5\% \pm 2$ jedinice
Naizmenični napon: 0,1 V... 600 V, greška baze $\pm 1,2\% \pm 10$ jedinica
Jednosmerna struja: 0,1 mA... 10 A, osnovna greška $\pm 1\% \pm 2$ jedinice
Otpor: 0,1 Ohm... 2 MO, osnovna greška $\pm 0,8\% \pm 2$ obračunske jedinice
Test diode
Merenje hFE tranzistora: 0...1000
Zaključavanje ekrana (HOLD)
Vreme merenja: 2-3 sek.
Indikacija preopterećenja: simbol "1" na LCD displeju
Indikator pražnjenja baterije
Maksimalni dozvoljeni napon na utičnicama: 600 V

Radna temperatura: 0°C... +40°C

Temperatura skladištenja: -10°C... +50°C

Osigurač: 200 mA / 250 V

Napajanje: baterija 1 kom. X 9 V tip 6F22

Obim isporuke: uređaj, baterija, merne sonde, uputstvo za upotrebu

Dimenzije: 138 x 69 x 31 mm

Težina: 170 g

Težina sa pakovanjem: 350 g