

Opis

DIGITALNI MULTIMETAR PM8233B

Skala prikaza: 2000 uzoraka

DC napon: 0,1 mV... 600 V, greška baze $\pm 0,5\% \pm 2$ jedinice

AC napon: 0,1 V... 600 V, osnovna greška $\pm 1,2\% \pm 10$ jedinica

Jednosmerna struja: 0,1 mA... 10 A, greška $\pm 1\% \pm 2$ obračunske jedinice

Otpor: 0,1 Ohm... 2 MO, osnovna greška $\pm 0,8\% \pm 2$ obračunske jedinice

Zvučni poziv: signal sa otporom manjim od ~ 100 Ohma

Test diode

Čitanje (ČEKANJE)

Ažurirajte očitavanja na ekranu: 2-3 puta u sekundi

Indikacija preopterećenja: simbol "1" u najvišoj kategoriji

Indikator praznjenja baterije

Opseg radne temperature: $0^{\circ} \text{C} \dots + 40^{\circ} \text{C}$

Opseg temperature skladištenja: $-10^{\circ} \text{C} \dots + 50^{\circ} \text{C}$

Maksimalni dozvoljeni napon: 600V CAT II

Osigurači: 250mA / 250V; 10A / 250V

Napajanje: baterija 1 kom. x 9 V tip 6F22

Obim isporuke: uređaj, baterija, merne sonde, uputstvo za upotrebu

Dimenzije: 140 x 67 x 30 mm

Težina: 112 g

Težina pakovanja: 336 g