



Opis i namena

- Amper klešta 1500A AC/DC 900KW DT-3352 poseduju sve funkcije koje su vam potrebne za merenje izuzetno visokih napona i struja.
- Malo telo i čeljusti se savršeno uklapaju u ruci i na uskim mestima. kontrolne komande su tako postavljeni da se merenje može vršiti bez problema i sa jednom rukom.
- Veliki osvetljeni displej je lako vidljiv i jasno prikazuje izmerene vrednosti na ekranu.
- Struja AC/DC
- LCD displej u 40000 tačaka
- 1500A AC/DC
- 1000/750V AC/DC
- 40000 M Ω
- 1000°C sa sondom
- 40.00 MF
- 40000 MHz
- Test dioda
- Zujalica
- Zero funkcija

- Memorija
- Pozadinsko osvetljenje displeja
- Auto isključivanje
- Indikator istrošenosti baterije
- Otvor klešta 30mm

Karakteristike proizvoda

- Struja DC: 1500A, $\pm(2.0\%+10d)$
- Struja AC: 1500A, $\pm(2.8\%+10d)$
- AC kW/kVA: 900.0kW, $\pm(3.0\%+10d)$
- DC kW/kVA: 900.0kW, $\pm(2.5\%+10d)$
- Faktor snage: 0.3~1, $\pm(2.5\%+10d)$
- Napon DC: 1000.0V, $\pm(0.1\%+5d)$
- Napon AC: 750.0V, $\pm(0.5\%+5d)$
- Otpornost: 40.000M Ω , $\pm(0.5\%+4d)$
- Temperatura: 1000°C/1832°F, $\pm(1.0\%+1^{\circ}\text{C}/1^{\circ}\text{F})$
- Kapacitivnost: 40.00mF, $\pm(2.5\%+5d)$
- Radni opseg; 10.0 to 95.0% , $\pm(0.5\%+2d)$
- Frekvencija: 40.000MHz, $\pm(1.2\%+2d)$
- Max struja: 1500A, $\pm(1.5\%+2d)$
- Diode test
- Test struja: 0.3mA